

Luftbefeuchter B 260 mit dem WLAN verbinden

Luftbefeuchter B 260 einschalten.

Die Netzwerkumgebung am PC durchsuchen oder unter Einstellungen Netzwerk & Internet (mobiles Endgerät) nach "Brune-WLAN" suchen und mit diesem verbinden:



Im Webbrowser nun die IP-Adresse 192.168.4.1 eingeben und die Startseite der Netzwerkeinrichtung öffnen.





Mit einem Klick auf "Settings" öffnet sich das Menü für die WLAN-Konfiguration.

	AN-Modul × +			C C WLA	N-Modul × +	-
← C	A Nicht sicher 192.168.4.1,	/settings.html		← C	A Nicht sicher 192.168.4.1	/settings.html
Settings Back			Settings		Back	
WLAN Configuration			WLAN Cor	nfiguration		
Modus	Config ~			Modus	Client ~	
Autojoin			,	Autojoin		
Kanal	1 🕶			Kanal	1 🗸	
Stationen	1 🕶			Stationen	1 🗸	
SSID				SSID		
PWD				PWD		
AP-SSID	AP-SSID			AP-SSID	AP-SSID	
AP-PWD	password			AP-PWD	password	
		Apply				Apply
Software				Software		
App:	WLANModul			App:	WLANModul	
Ver:	0.10.1			Ver:	0.10.1	
Compiled:	Jan 18 2023 16:33:20			Compiled:	Jan 18 2023 16:33:20	
IDF Ver:	v4.4.2-dirty			IDF Ver:	v4.4.2-dirty	
		Update				Update

- 1.) Der Modus muss von "Config" auf "Client" geändert werden.
- 2.) Im Feld SSID den Namen Ihres WLAN-Netzwerks eintragen.
- 3.) Im Feld PWD das dazugehörige Passwort Ihres WLAN-Netzwerks eingeben.

Zum Schluss alle Eingaben mit "Apply" an das Gerät übertragen.

Der Luftbefeuchter verbindet sich nun mit Ihrem WLAN und bekommt eine neue IP-Adresse. Jetzt können Sie Ihren Luftbefeuchter B 260 mit der Brune Control APP (verfügbar für iOS und Android) oder durch das Remoteportal steuern.



Der Luftbefeuchter B 260 kann mit der Brune Control App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) gesteuert werden.



Brune WLAN aktivieren / Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Schalten Sie das Gerät mit der Standby-Taste aus. Drücken Sie nun die Standby-Taste und halten diese für 5 Sekunden gedrückt, bis auf der Anzeige "Ad" erscheint.

Durch Drücken der Taste FAN können Sie das Menü "n9" anwählen.

Durch gleichzeitiges Drücken der HUMIDITY + und – Taste wird ein Countdown zum Zurücksetzen der Einstellungen ausgelöst.

ACHTUNG!

Nach Abschluss des Countdowns sind alle Einstellungen des WLAN/WiFi Moduls gelöscht (Anzeige "n0").



Damit eine Bedienung des Gerätes mittels Remoteportal möglich ist, muss eine Anmeldung unter <u>https://brune.remoteportal.de</u> erfolgen.

Hierzu im Anmeldefenster die aufgeklebte MAC-Adresse sowie das darunter stehende Passwort eintragen.



00	Anmelden		
HBRUNE	Benutzername oder MAC-Adresse: 2C:BE:97:01:AF:C0		
B600 2C:BE:97:01:AF:C0	Passwort:		
CE NwxKZZn7 1082-001-0000021	automatische Anmeldung Anmelden		

Es öffnet sich die Startseite des Remoteportals und eine Konfiguration kann vorgenommen werden.



Nach der Anmeldung können Sie das Remoteportal über einen Testzugang 30 Tage kostenlos nutzen.